



Máy Cắt Cành Dùng Pin UP100D



- Máy thổi
- Máy tỉa cỏ
- Máy tỉa hàng rào
- Máy cắt cỏ
- Máy cắt cành
- Máy phun thuốc



Máy cưa cành

DUC101



Trọng lượng
1.9 kg
Pin: BL1830B



Chiều dài lam
100 mm

UC100D



Trọng lượng
1.5 kg
Pin: BL1021B



Chiều dài lam
100 mm



Phụ kiện

Lưỡi cắt cành U

Mã số 1911W2-5

Lưỡi trên thay thế cho máy cắt cành



Lưỡi cắt cành L

Mã số 1911W1-7

Lưỡi dưới thay thế cho máy cắt cành



Đá mài

Mã số 1912E4-1

Đá mài để mài lưỡi cắt



Túi đeo

Mã số 162C23-5



Makpac loại 2

Mã số 821550-0

Để sắp xếp thông minh và vận chuyển dễ dàng các máy điện và phụ kiện.



Thời gian sạc

	Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn	
		DC10SB	DC10WD
BL1016 1.5Ah	22 phút	50 phút	
BL1021B 2.0Ah	30 phút	70 phút	
BL1041B 4.0Ah	60 phút	130 phút	

Máy Cắt Cành Dùng Pin UP100DZ

Hộp đựng đồ	Khả năng	Cắt tối đa: 25 mm (1")
	Độ rung	2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
	Độ ồn áp suất	70 dB(A) hoặc thấp hơn
	Kích thước (L x W x H)	Không pin: 259 x 53 x 98 mm Pin BL1016/BL1021B: 285 x 64 x 98 mm Pin BL1041B: 308 x 64 x 98 mm
	Trọng lượng	0.89kg(BL1016) - 1.1 kg(BL1041B)
	UP100DZ: Không kèm pin, sạc.	
	Phụ kiện kèm theo: Lưỡi cắt cành U (1911W2-5), lưỡi cắt cành L (1911W1-7), tuýp mở ốc 13 (782212-4), cờ lê hãm đai ốc 4 (783202-0), cờ lê hãm đai ốc 2.5 (783208-8), túi đeo (162C23-5), đá mài (1912E4-1), đầu (182470-6).	

Khả năng cắt tối đa
Ø25 mm



Trọng lượng
0.89 kg
pin BL1016

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-032023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 9478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT
88 Lê Đức Thọ, P. Thắng Mỹ, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, D. An Hoàng Hwy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Lô 56-58 Đường B6, Khu đô thị Vinhomes Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. North Trang, T. Khánh Hòa.
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5151



Máy cắt cành dùng pin 12Vmax CXT BL



Thiết kế mỏng và nhẹ

Việc sử dụng động cơ BL không lõi*1 cho phép giảm đường kính và trọng lượng của tay cầm để giảm bớt sự mệt mỏi của người dùng khi cắt tỉa.

*1 Động cơ BL không có lõi sắt quấn dây đồng

BL
MOTOR



Lưỡi dao có thể được khóa liên động với cò súng, giúp lưỡi dao chuyển động mượt mà tương tự như chuyển động của máy tỉa cầm tay.

Hai nút điều khiển trên thân máy

Nút nguồn chính và nút điều chỉnh góc mở lưỡi được đặt cạnh nhau ở phía sau của băng cầm để điều khiển lưỡi dễ dàng hơn.



Nút nguồn chính

Nút điều chỉnh góc mở lưỡi

Điều chỉnh góc mở lưỡi cắt

Góc mở của lưỡi cắt có thể được đặt ở hai cấp độ.

mở hoàn toàn

Ø25mm



mở một nửa

Ø18mm



Điều chỉnh chống lên nhau của lưỡi dao khi khép lại



(bằng cách nhấn và giữ nút điều chỉnh góc mở lưỡi trong 3 giây trở lên khi chọn đóng hoàn toàn)

Khả năng cắt tối đa
Ø25mm



Trọng lượng
0.89 kg
pin BL1016

Hiệu suất cắt cao

Lượng công việc trên 1 pin sạc đầy

Khi cắt cành Ø15mm của cây bách Nhật Bản

khoảng **2,200** cành



pin BL1021B



XPT

Đèn LED

được gắn phía trước thân máy, cho phép kiểm tra tình trạng của máy trong nháy mắt.



Bật nguồn

Nhấp nháy: Cảnh báo dung lượng pin (khi công suất là 20% hoặc ít hơn)

Sáng liên tục: Cảnh báo lõi (Không có dung lượng pin/ Bảo vệ nhiệt/ Quá tải)

Cống nạp dầu

Dầu bôi trơn có thể được bơm vào mà không cần tháo rời lưỡi dao.

