



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA THÔNG MINH DEMAX SL280 GB/GOLD/ BRASS 24K

1. Cài mật khẩu chủ (quyền quản trị)

➡ Nhấn *# ➡ 1 👉 nhập mật khẩu 6 số # 👉 nhập lại 6 số để xác nhận # 👉 Cài thành công mật khẩu chủ

2. Cài đặt người dùng

➡ Nhấn *# Mật khẩu chủ# ➡ 1

👉 Đưa vân tay người dùng 5 lần 👉 cài thành công vân tay

👉 Nhập mật khẩu 6 số # nhập lại 6 số xác nhận # 👉 cài thành công mật khẩu

👉 Đưa thẻ từ vào biểu tượng giữa màn hình 1 lần 👉 cài thành công thẻ từ

3. Xóa người dùng

➡ Nhấn *# Mật khẩu chủ# ➡ 2 👉 Nhập ID người dùng nhấn # (Ví dụ ID là 02, nhấn 02 #)

4. Cài âm lượng

➡ Nhấn *# Mật khẩu chủ# ➡ 3 ➡ 2

👉 1: tăng âm

👉 2 giảm âm

5. Cài chế độ bảo mật 2 lớp

➡ Nhấn *# Mật khẩu chủ# ➡ 3 ➡ 3

👉 1 Mở cửa thường

👉 2 Bảo mật 2 lớp

6. Cài chế độ thông phòng

➡ Nhấn *# Mật khẩu chủ# ➡ 3 ➡ 5

👉 1 Bật

👉 2 Tắt

7. Cài ngôn ngữ

➡ Nhấn *# Mật khẩu chủ# ➡ 3 ➡ 4 ➡ 2

Để reset khóa nhấn giữ lỗ reset trên phần gắn pin

8. Cài đặt APP

Trên điện thoại

Bước 1: Download phần mềm “Tuya Smart” về điện thoại -> Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

👉 **Lưu ý:** Bật định vị điện thoại và Bluetooth

Bước 2: Trên điện thoại mở APP “Tuya Smart”

👉_Chọn “Thêm thiết bị” 👉 chọn “Máy ảnh và khóa ” 👉 chọn “ Khóa cửa thông minh (Wi-Fi) “

👉_ Chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” 👉 *Nhập mật khẩu WiFi* 👉 *Bấm “ Tiếp theo “ -> EZ MODE*

Bước 3: Cài đặt trên khóa

Trên khóa: Nhấn 1 # Nhấn mật khẩu admin # (hoặc vân tay admin)

Bước 4: Mở điện thoại

👉 Màn hình điện thoại xuất hiện vòng xoay kết nối

👉 Nhấn “ Tiếp theo” 👉 Thêm khoá thành công 👉 Đổi tên khoá 👉 “ Nhấn Lưu ”

👉 ***Hoàn thành cài đặt khoá.***

Bước 5: Mở khoá từ xa

👉 Vuốt sáng màn hình khoá

👉 Nhấn chuông 👉 Khoá gửi thông tin về điện thoại 👉 Tuya Smart (một thông báo) xuất hiện 👉 Nhấn vào 1 thông báo (chờ 5-20 giây)

👉 Chọn “ Click open Remotely ” 👉 Nhấn ” Xác nhận ”

👉 ***Khoá báo Unlock*** 👉 ***Gạt tay khoá mở cửa vào nhà***