



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA ĐẠI SẢNH SL938 GB/GOLD

I. THÊM ADMIN

II. THÊM NGƯỜI DÙNG

*# (Mật khẩu chủ # hoặc vân tay chủ) +1. New user (màn hình hiện ID tiếp theo 01,02.0...) +#

🔁1. Register key(thêm người dùng)

👉 Nhập mật khẩu 6 số # nhập lại 6 số # 👉 cài thành công mật khẩu

hoặc 👉 đưa vân tay 5 lần

hoặc - đưa thẻ từ vào vùng nhận diện (phần biểu tượng giữa màn hình)

2. Enroll face(thêm khuôn mặt) đưa khuôn mặt trái, phải, lên, xuống

Sau khi cài ADMIN số ID sẽ bắt đầu là 01 nhấn cú pháp cài đặt *# Mật khẩu chủ#(hoăc vân tay chủ)

III. XÓA NGƯỜI DÙNG

- IV. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG
- 🔜 *# (Mật khẩu chủ # hoặc vân tay chủ) 👉 3. System setting
- 1, Time set(thời gian) Nhập ngày giờ
- description of the second state of the seco
- dr 3, Verify mode(bảo mật) dr 1(bảo mật thường) dr 2 (bảo mật 2 lớp)
- **👉 4, Languge(Ngôn ngữ) 👉** 2 English

V. <u>ĐỔI CÁNH TRÁI PHẢI</u>

🔜 *# (Mật khẩu chủ # hoặc vân tay chủ) 👉 4 Install set 👉 1 Direction

- **-------------------------------**(Trái)
- **👉 2** (Phải)
- VI. CÀI ĐẶT AUTO LOCK(tự động khóa)





🔜 *# (Mật khẩu chủ # hoặc vân tay chủ) 👉 4 Install set 👉 3 Auto lock

👉 1 Bật

👉 2 Tắt

VII. CÀI APP TUYA Thao tác trên APP

- Bước 1: Download phần mềm "Tuya Smart " về điện thoại -> Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)
- + Lưu ý: Bật định vị điện thoại và Bluetooth
 - Bước 2: Trên điện thoại mở APP "Tuya Smart "
- + Chọn "Thêm thiết bị" -> "Máy ảnh và khóa" -> "Khoá cửa thông minh (Wi-Fi)"
- + Chọn "Wi-Fi 2.4Ghz " -> N'hập mật khẩu WiFi -> Bấm "Tiếp theo "

Dii 505 🖞 😤 🕸	\$ 100 ₡ 09:28	chi sos 🛛 😤 🕸	i .	\$ (82) # 09:29		Nobitone 🔏 🐔 😺 🕸 🕏 16:28	CN 806 () 2 (6) (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	09:30
9	e	<	Add Device	@ H	×	×	×	
-		Thiết bị chiếu (W-Fi) (2.40H2850 sáng Hz)	G (BLE)	Select 2.4 GHz Wi-Fi Network	Đặt lại thiết bị	Đang thêm thiết bị Power on the device.		
		cám biến bảo mật	•		and enter password.	Bật ngườn thiết bị và xác nhận rằng khóa của thông minh hoạt động bình thường.	Q	
		Đồ gia dụng Iớn	Méy ánh 4G Doorbell (4G) Camera	Chuống cửa thông minh	Phương pháp thời lập bộ định tuyến thông dựng ★ Wi-Fi - Stohz ★ Wi-Fi - Stohz ★ Wi-Fi - Stohz			
		Đồ gia dụng nhỏ	Chultur cita	Tram ca sá				
Không có thiết t)	Thiết bị nhà bếp	thông minh đên (Dual Band)	video				
Thêm thiết bị		Thể thao và sức khỏe	NVR DVR					
		Máy ảnh & Khóa	Khóa cửa thôn	thóa cửa thông minh	[⊖] n <mark>Mật khẩu ∞</mark>		01:59	
		Cống kiếm soá	Khóa cứa Khóa của	Khóa cứa	Tiếp theo	Select the status of the indicator light or hear the beep:		
		Outdoor Travel	(Wi-Fi) (Zigbee)	(BLE)				
		Năng lượng	Khóa cứa Khóa của	L		Chế độ AP CAN EZ Mode	O O	
n 🛛 6	1 0	Giải trí	(NB-IoT) (4G)				unes of the state	
Nhà Thông minh Sm	art Tòi	Còng nghiện 8	Video loc	k				

- Bước 3: Thao tác trên khóa

Nhấn 1# mật khẩu chủ # (hoặc vân tay chủ) Số 0 nhấp nháy

- Bước 4: Mở điện thoại

+ Xác nhận báo nhấp nháy nhanh - " EZ MODE"

+ Nhấn " Tiếp theo" 👉 Thêm khoá thành công👉 Đổi tên khoá 👉 " Nhấn Lưu "👉 Hoàn thành cài đặt khoá.

www.npower.com.vn





- Bước 5: Mở khoá từ xa

+ Vuốt sáng màn hình khoá

+ Nhấn #(hoặc chuông) - + Khoá gửi thông tin về điện thoại + Tuya Smart (một thông báo) xuất hiện

+ Nhấn vào 1 thông báo (chờ 5-20 giây)

+ "Xác nhận mở cửa "+ Khoá báo Unlock -> Mở cửa vào nhà

VIII, RESET KHÓA

Cách 1: 🔁*# (Mật khẩu chủ # hoặc vân tay chủ) 👉 6 👉 # để đồng ý Cách 2: Nhấn giữ lỗ reset giữa 2 nút ON OFF mặt trong