



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA THÔNG MINH DEMAX SL588.688

1. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ ADMIN (CÀI ĐẶT CÙNG LÚC)

- Ấn *# → 123456 → # → 1 (Creat User) → 1 (Add Admin) → nhập 6-8 số tùy chọn mới muốn đặt làm admin → # → nhập lại số trên → # → Thêm mật khẩu Admin thành công
- Tiếp theo đặt ngón tay vào vị trí chỉ định vân tay → Ấn 4 lần → Xác nhận vân tay thành công
- Tiếp đến đặt thẻ từ vào vùng nhận diện (ký hiệu: ô vuông có chữ card) → Xác nhận thẻ từ thành công. Kết thúc nhấn dấu * để quay lại.

2. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU/ VÂN TAY/ THẺ TỪ NGƯỜI DÙNG (USER)

- Ấn *# → mật khẩu/ Vân tay admin → # → Nhấn 1 (Create User) → 2 (Add Normal)
- ▶ Nhập 6-8 số mới cần đặt → # → Lặp lại các số trên → # → Cài đặt User thành công
- ▶ Tiếp tục đặt ngón tay vào vị trí chỉ định vân tay → Ấn 4 lần → Xác nhận vân tay thành công
- ▶ Cuối cùng, đặt thẻ từ vào vùng nhận diện (ký hiệu: ô vuông có chữ card) → Xác nhận thẻ từ thành công

· Có thể làm liên tục nếu có nhiều người dùng cần đặt

3. CÁCH XÓA MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ USER

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 2 (Delete User) → 1 (Del by ID) → Nhập số ID user muốn xóa → # → xóa thành công

· Xóa toàn bộ vân tay user:

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 2 (Delete User) → 2 (Del by Type) → 2 (Del FNG User)

· Xóa toàn bộ mật khẩu user:

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 2 (Delete User) → 2 (Del by Type) → 2 (Del PSW User)

· Xóa toàn bộ thẻ từ user:

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → Chọn phím 2 (Delete User) → 2 (Del by Type) → 3 (Del Card User)

· Xóa tất cả user (người dùng) cùng lúc:

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 2 (Delete User) → 2 (Del by Type) → 4 (Del All User)

4. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 3 (System Setting) → 1 (Set Language) → Chọn phím 2 (English)

5. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 3 (System Setting) → 3 (Set Datetime) → Nhập 2 số cuối của năm (VD: 2022 thì nhập 2 số cuối là 22) → Nhập 2 số tháng → Nhập 2 số ngày → Nhập 2 số giờ → Nhập 2 số phút

6. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 3 (System Setting) → 4 (Set Volume) → Chọn mức độ âm lượng (1.Low: thấp / 2.Middle: trung bình / 3.High: lớn / 4.Mute: tắt)

7. BẢO MẬT 2 LỚP

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 3 (System Setting) → 2 (Verify Mode) → 2 (Dou Mode) → Bật thành công

· Tắt bảo mật 2 lớp

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 3 (System Setting) → 2 (Verify Mode) → 2 (Dou Mode) → Tắt bảo mật 2 lớp thành công

8. CHẾ ĐỘ THÔNG PHÒNG

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 3 (System Setting) → 2 (Verify Mode) → 3 (Enable) → Bật chế độ thông phòng

· Tắt chế độ thông phòng:

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → 3 (System Setting) → 2 (Verify Mode) → 4 (Disable) → Tắt chế độ thông phòng

9. RESET TỰ ĐỘNG

- Ấn *# → mật khẩu/ vân tay Admin → # → Chọn phím 4 (Factory Reset) → # → Sau khi reset xong thì mật khẩu admin là “123456”

10. CÀI ĐẶT APP – WiFi:

- **Bước 1:** Download phần mềm “Tuya Smart ” về điện thoại -> Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

+ Lưu ý: Bật định vị điện thoại và Bluetooth

- **Bước 2:** Trên điện thoại mở APP “Tuya Smart ”

+ Chọn “Thêm thiết bị” -> chọn “Máy ảnh và khóa” -> chọn “ Khóa cửa thông minh (Wi-Fi)”

+ Chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” -> Nhập mật khẩu WiFi -> Bấm “ Tiếp theo “

- **Bước 3:** Cài đặt trên khóa

+ Nhấn *# mật khẩu admin # -> chọn 1 -> chọn 3 -> chọn 1

- **Bước 4:** Mở điện thoại

+ Màn hình điện thoại xuất hiện hình khoá có đèn xanh nhấp nháy

+ Nhấn “ Tiếp theo”

+ Thêm khoá thành công

+ Đổi tên khoá -> “ Nhân Lưu ”

+ Hoàn thành cài đặt khoá.

- **Bước 5:** Mở khoá từ xa

+ Vuốt sáng màn hình khoá

+ Nhấn # -> Khoá gửi thông tin về điện thoại -> Tuya Smart (một thông báo) xuất hiện

+ Nhấn vào 1 thông báo (chờ 5-20 giây)

+ Chọn “ Click open Remotely ”

+ Nhấn ” Xác nhận ”

+ Khoá báo Unlock -> Gạt tay khoá mở cửa vào nhà

+ Tương tự các bước trên Nhấn 2 Disable để hủy chế độ thông phòng